

FICHA TÉCNICA

4 EN 1 DETECTOR DE GASES PORTATIL, MULTIGAS O2.

CO, H2S, LEL



BH-4A es un portátil multi-detector de gas podría detectar combustible, gas O2 y otros dos tipos de gases tóxicos continuamente al mismo tiempo. Es ampliamente utilizado en el área donde se requiere a prueba de explosiones o fugas de gas tóxico, como canales subterráneos o industria minera, para proteger la vida de los trabajadores y evitar daños en los equipos relevantes.

DATO GENERAL.

- Marca: BOSEAN
- Modelo: BH-4A
- Cod. Int.: 28700

CARACTERISTICAS:

1. SENSOR: sensores electroquímicos de alta calidad fabricados en el Reino Unido. Oxígeno (O2), monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S) y combustibles (LEL). Viene calibrado de fábrica.
2. Detectar: Error de detección $\leq \pm 5\%$ F.S. y tiempo de respuesta: T<30s. Opciones de calibración cero y span.
3. ALARMAS: Alertas de audio, visuales y vibración ajustables alertan cuando se alcanzan los niveles preestablecidos. Marca de tiempo y registro digital de alarma.
4. FUERTE: diseño robusto HECHO DE ABS de alta resistencia y goma de agarre antideslizante. Impermeable, a prueba de polvo y explosión superior Exib IIB T3 Gb.

ESPECIFICACIONES:

- Tipo de gas: Oxígeno/monóxido de carbono/hidróxido de sulfuro /gas combustible (O2/CO/H2S/LEL)

Gas	O2	CO	H2S	EX
Rango	0~30% vol	0~1000ppm	0~100 ppm	0~100% LE
Resolucion	0.1% vol	1ppm	1ppm	1%lel

- Configuración de alarma: Sí, 4 métodos de alarma: alarma sonora, luz intermitente, alerta vibratoria, pantallas, valores de alarma ajustables, sonido de alarma de hasta 80dB
- Temperatura de funcionamiento: -20 C~ 50 C (excepto que el LEL es 0 ~ 40C)
- Humedad de funcionamiento:<95% RH (sin Rocío)
- Pantalla: pantalla HD de 2,4 pulgadas
- Potencia: Batería de 3,7 V (incorporada)
- Duración de la batería: 6-8 horas más o menos.



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 145L x 69W x28H
- Peso del artículo: aprox. 800g.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x 4 en 1 monitor de gas multi-detector.
- 1 x manual de usuario en inglés.
- 1 x Adaptador de carga.
- 1 x cable de carga USB.
- 1 x cubierta de calibración.
- 1 x caja metálica de aluminio.
- 1 x Certificado.

Cel: 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL / Calle Las Guindas 132 Urb Tayacaja El agustino



GRUPO C&M

CEL : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.

Calle Las Guindas 132 Urb Tayacaja El Agustino