

# FICHA TÉCNICA

## INVERSOR DE CORRIENTE 1500W 12DC A 220AC



GRUPO C & M

Inversor de corriente sinusoidal modificada de 1500W para coches o para sistema de energía renovable, con alta potencia, convierte DC 12V a AC 220V / USB DC 5V, voltaje de salida estable y preciso.

Tomas de corriente alterna y puertos USB. Con 1 toma de corriente alterna universal y 1 puerto de carga USB, ideal para cargar ordenadores portátiles, reproductor de DVD, consola de juegos, TV, reproductores de DVD, luces, iPad, smartphone, Y otros dispositivos electrónicos.

### DATO GENERAL:

- Marca: ONEVER
- Modelo: 1500W
- Cod. Int.: 14300

### DESCRIPCION:

- Control de temperatura inteligente y menos calor. Este inversor de corriente adopta una alta Carcasa de aluminio de calidad y está integrado en un ventilador silencioso de control de temperatura, cuando el inversor arranque, el ventilador se iniciará automáticamente. Cuando el inversor obtiene una temperatura más alta, el ventilador funcionará más rápido para obtener una disipación del calor de alta velocidad.
- Alarma de alerta es un dispositivo zumbador, cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo/alto, hará un sonido de advertencia para recordar al usuario.
- Alto índice de conversión, Más del 90% de tasa de conversión, baja pérdida, más ahorro de energía y más seguro de usar.
- La protecciones: Protección frente a altas temperaturas, protección frente a sobrecargas, protección frente a bajas tensiones, protección frente a sobrecargas, protección frente a sobrecargas y protección frente a cortocircuitos, segura y fiable.

Nota: Uso de conexión con el encendedor del coche, no debe superar los 300W.

### ESPECIFICACIONES:

- Tipo: inversor onda sinusoidal modificada
- Material: Aluminio
- Cantidad: 1 pc
- Color: Negro o Plata
- Voltaje de entrada: CC 12V
- Voltaje de salida: AC 220V ± 10%
- USB de salida: DC 5V-2.1A
- Potencia nominal: 750W
- Potencia máxima: 1500W
- Alarma de batería baja (sin carga): CC 11V +/-0,5 V
- Alarma de batería alta (sin carga): CC 15V +/-0,5 V
- Apagado de Batería baja (sin carga): CC 10V +/-0,3 V
- Apagado de Batería Alta (sin carga): CC 16V +/-0,5 V
- Eficiencia máxima: >90%
- Protección contra sobrecalentamiento: Sí
- Ventilador de refrigeración integrado: Sí
- Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C
- Certificación: CE RoHS FCC



### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x inversor de corriente
- 1 x manual del usuario
- 1 x Línea gruesa de batería
- 1 x Línea de conexión para el encendedor.

### PESO Y TAMAÑO

- Peso: 690g
- Tamaño del producto: 19\*9,5\*5,5 cm



**GRUPO C&M**

**Cel** : 947395984 - 992033492

**Tel:** 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.