

# FICHA TÉCNICA

## INVERSOR DE CORRIENTE ONDA SINUSOIDAL PURA



El inversor de corriente Sinusoida pura se puede utilizar para múltiples propósitos: Hogar, solar, coche, exterior , mediante un sistema de energía renovable como paneles solares, sistema eólica y otros.

### DATO GENERAL:

- Marca: Jinsi
- Modelo: 2200W
- Cod. Int.: 25100

### DESCRIPCION:

1: Material de carcasa de aleación de aluminio-magnesio, peso ligero, buena conductividad térmica, puede reducir rápidamente la temperatura de los componentes, el trabajo durante largas horas no se ve afectado.

2: onda sinusoidal pura, Filtro inteligente, no interfiere con los aparatos eléctricos, protege los aparatos eléctricos. Con una alta eficiencia de conversión (hasta un 95%), el bajo consumo de energía del producto en sí puede extender la vida útil de la batería.

3: Puede usar equipos eléctricos, incluyendo luces de TV / LED/pantallas LCD, especialmente aparatos de carga inductiva como refrigeradores, congeladores, cocinas de inducción.

4: Protección Inteligente de ocho bits: protección contra sobrecarga, protección de alto voltaje, protección de bajo voltaje, protección contra sobre-calentamiento, protección contra conexión inversa, protección contra cortocircuitos, protección contra sobre corriente, protección de seguridad, control inteligente de chips, Protección perfecta!

6: El ventilador inteligente de control de temperatura hace que el inversor sea más silencioso. Cuando la temperatura es  $\leq 45^{\circ}$ , el ventilador deja de funcionar; Cuando la temperatura es  $\geq 45^{\circ}$ , el ventilador comienza a funcionar.



### ESPECIFICACIONES:

- Tipo: Inversor de onda sinusoidal pura
- Potencia Max: 2200W
- Potencia nominal: 1100W
- Voltaje de salida: 220V
- Voltaje de entrada: 12V
- Protección para voltaje es superior a 16V, protegerá y desconectará automáticamente la energía
- Frecuencia de salida: 60Hz +/-0.5Hz
- Uso de conexión con el encendedor del coche, no debe superar los 300W.
- Socket: Universal
- Eficiencia máxima:> 90%

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x inversor de onda sinusoidal pura
- 1 x manual del usuario
- 1 x Línea gruesa de batería (+)
- 1 x Línea gruesa de batería (-)

### PESO Y TAMAÑO

- Peso: 1550g
- Tamaño del producto: 28,5 CM x 11,3 CM x 6CM



**GRUPO C&M**

**Cel :** 947395984 - 992033492

**Tel:** 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.